

HKV-001 網絡播放器

(Model HKV001)



HKV-001 連接網絡世界的聲音

在消費類音頻電子產品中，收音機可以說是最早把冷冰冰的電子產品和溫暖的人性結合得很好的傳統產品，而說到時尚則首選是互聯網，它把人類帶入了嶄新的世界，大量且更新快的音頻資訊得以讓人追趕潮流。HKV-001 網絡收音機則是把這傳統和時尚得以完美結合的音頻產品，它既能沿用人們傳統的收聽習慣，又能分享到互聯網的潮流時尚，它能讓人無比清晰地享受遙遠國度傳來的不同類型的樂音，還能讓學習全球各種外語而足不出戶變為可能，還能讓旅居外地的游子得以聽到故裡親切的鄉音…這些功能都無需開啟電腦，且能以無線的方式播放，並比市面上同類的產品有更好的性價比。

產品特色

● 極低功耗

HKV-001 使用時功耗只有 0.8W(相對 PC 功耗 > 100W, 只是其零頭), 極為環保, 是互聯網產品中少見的環保設計。

● 有效利用網絡資源

HKV-001 直接透過互聯網能收聽全球成千上萬個音頻頻道和網上電台, 能收聽最新的主打歌或你喜歡的類型節目, 還能輕易地建立自己的個人喜愛電台清單。

● 單一系統無限娛樂

HKV-001 這單一的系統除了能用戶用耳機或本機喇叭收聽節目外, 還能透過專業的 FM 無線發射, 擺脫纜線的束縛。用戶沿用傳統收聽 FM 廣播的習慣, 既能用高保真的 HiFi 音響系統收聽, 也能用普通的 FM 收音機收聽, 不受地點限制地享受自己喜愛的節目。

● 構建微型網絡系統釋放音樂

HKV-001 隨機附送的應用管理軟件能使用戶簡單而快捷地將儲存在電腦的喜愛音樂文件經網絡傳送到 HKV-001, 再經其專業的 FM 廣播, 將曼妙的音樂滲透到家中的每個角落。

● 友善而簡約的設置和操作

HKV-001 隨機附送的應用軟件友善而簡約, 使用戶的設置和音頻資訊的管理更簡單而有效。加上精緻的遙控器, 使用戶能舒適/輕鬆/迅速地控制 HKV-001 上的一切功能。

● 強大的應用軟件支持及擴展能力

HKV-001 擁有強大的軟件支持, 支持 Win32 軟件和 Android 應用程式, 不但可以網上在線地更新機內軟件還能連接系統官方網站及時地更新本來已很龐大的系統網上電台庫, 還能按個人興趣組織和管理自己的個人喜愛電台清單。

● 提升網上電台及各傳播媒體的商業價值

HKV-001 能友善地連接網絡和傳統收音機, 輕易地使網上電台與聽眾得到良好的交流, 使網上電台及各傳播媒體的商業價值得以大大提升。

● 產品用途廣泛

一般性獨立應用：

加入家庭音響系統構建個人音樂電腦-音響播放系統，使傳統收音機能夠接收互聯網上眾多免費網上電台。

定制基於互聯網的語音播放系統：

學校電化教學輔助工具：學校裡巧妙地利用 HKV-001 和傳統收音機，就能輕易地構建無線的公共廣播系統/教學用的語音中心/考試用的聽力中心，使用電腦及應用軟件實現服務器端主動控制播發，簡單，靈活。

商場語音提示系統/語音廣告系統：制作/控制中心經由互聯網可以主動連接安裝於不同商場，不同樓層的 HKV-001 接駁喇叭終端，可以即時更換不同的語音廣告內容到不同的終端播放，簡單方便。

車站公共廣播系統：公共場所巧妙地利用 HKV-001 和傳統收音機，就能輕易地構建無線的公共廣播系統/語音提示系統/語音廣告系統。

產品規格

播放音頻

- 網上電台： 是
- 局域網(LAN)廣播： 是
- 音頻解壓縮格式： MP3/WMA/AAC/AAC+/Ogg/WAV
- 播放輸出： 本機立體聲耳機/本機聲喇叭/外接副音箱/調頻(FM)廣播
- 音量控制： 音量增加/減少
- 系統控制： 本機按鍵控制/紅外線遙控器控制/Android 應用程式

連接

- 互聯網：10/100M 乙太網
- 電源： 直流整流器(輸入：AC100~230V 輸出：DC5V 2000mA)

調頻(FM)廣播

- 調制方式： 立體聲調頻(FM)發射
- 發射頻率： 70MHz~108MHz
- FM 性能： ALC / SN>66dB /分離度>40dB

配件

- 資料： CD-ROM(應用軟件，使用手冊)
- 遙控器：紅外線遙控器
- 電纜： 網線(CAT 5)
- 直流整流器：輸入 = AC100~230V 輸出 = DC5V 2000mA

功耗

- 待機： < 800 毫瓦
- 播放： ~ 1.2 瓦(雙路 4 歐姆 5 瓦喇叭, 音量 75%, FM 發射器關閉)
- 播放： ~ 900 毫瓦(FM 發射器開啟)

使用環境

- 操作溫度：攝氏 0~40 度

尺寸

- 產品尺寸： 110x110x170 毫米(寬 x 深 x 高)

連接個人電腦

操作系統： Windows XP/Vista/7

HKV-001 管理軟件



支持多國語言

- 英文, 中文(傳統, 簡體)及用戶自訂義

電台列表管理

- 互聯網查找電台功能(可按地點, 語言, 類別和關鍵詞不同條件進行查詢)
- 喜愛電台列表上載, 下載, 文檔存儲, 開啟
- 電台顯示信息編輯
- 用戶添加新電台資料功能
- 使用電腦即時連接網絡電台進行收聽測試

LAN 播放器

- 支持眾多格式語音文件(WAV, WMA, MP3, AAC+, OGG)
- 可以管理不同播放清單(添加, 刪除播放文件)

- 支持單個和所有文件播放
- 支持自動重複選項

系統設置

- 可以瀏覽 HKV-001 網絡參數
- 可以更改 HKV-001 選擇頻道, 音量, 緩衝時間, FM 發射器等參數

Android 應用程式



主要特性

- 網上電自動連接局域網中的 HKV-001 網絡播放器
- 顯示網絡播放器工作狀態信息
- 遙控網絡播放器音量, 頻道和顯示器
- 管理[喜愛電台]列表
- 直接選擇收聽[喜愛電台]列表中的電台
- 支持中英文介面
- 在線索搜電台和加入電台列表功能
- 可直接發送電話內儲存的歌曲到 HKV-001 播放器播放
- 當未能連接 HKV-001 網絡播放器時可支持有限的網絡收音機功能
- 電話網絡收音機支持自動連接功能

聯繫我們：

網站：[俄比科技有限公司](#)

電郵地址：info@wobbitech.com.hk